

## ***Comment remplacer une corde ?...***

### ◆ **Dévisser la barre d'appui...**

... afin de dégager le **bas des cordes** et avoir accès à la partie des **modulateurs**.

### ◆ **Enlever la corde cassée :**

#### **- en haut :**

Eviter de tourner la **cheville** (car en tournant elle s'enfonce ou remonte -étant une vis à sa base-) ;  
**Tourner** plutôt la **corde**...

#### **- en bas :**

Dégager le **nœud** de son clou. Il vaut mieux retirer le clou avec une **pince** (car il n'est pas planté mais seulement enfilé dans un avant-trou) ;

### ◆ **Monter la corde neuve :**

#### **- en haut :**

On vous envoie une corde avec un **enroulement** préparé, que vous enfilez sur la **cheville** (l'extrémité courbée de cet enroulement doit être insérée dans le trou de celle-ci).

#### **- en bas :**

- 1 Enfiler le **nœud** de la corde sur son **clou**.
- 2 **Courber** le bout de la corde pour que le nœud soit à la **verticale**.
- 3 Enfoncer celui-ci à **fond**, qu'il touche le **bois**.
- 4 Et aussitôt, **tendre** la corde et **ramener** la main vers le **haut** en **soulevant** toujours la corde.

#### **- en haut :**

- 1 Achever de **visser** la corde sur la **cheville** (les spires doivent s'enrouler **sans se chevaucher**).
- 2 En **dévisant** légèrement, **soulever** les spires avec une pointe.

C'est fini !

### ❖ **Si c'est une corde de modulateur :**

#### **- en haut :**

- 1 **Placer** la corde sur la **cheville**.
- 2 L'enrouler de manière à ne laisser, à l'autre bout, **2 cm**, plus loin que le bas de la cithare.

#### **- en bas :**

- 1 **Dévisser** la vis qui est à **gauche** du modulateur.
- 2 Enfiler le **nœud** sur l'**ergot** du modulateur.
- 3 En le maintenant enfilé, **remettre** le **modulateur** en place (voir comment sont les autres).
- 4 Le **glisser** sous la vis de **droite** (en maintenant toujours la corde sur son ergot).
- 5 **Tendre** la corde (voir plus haut).
- 6 Remettre la vis de **gauche** (en **réaccordant** de manière à retrouver le **demi-ton** entre la vis de droite et celle de gauche)

Pour cela, **accorder** :

- le **majeur** (le modulateur étant sous la vis de **droite**) en agissant sur la cheville du haut.
- le **mineur** (modulateur sous la vis de **gauche**) en agissant sur cette vis de gauche avec un **tournevis**.